



La gama de terminales UP-MOD está básicamente diseñada para realizar contactos entre una hembra y un pin. Obviamente, por su diseño, todos estos terminales deben ir conectorizados para realizar conexiones modulares.

Dependiendo de la distancia entre pines tendremos los contactos correspondientes a los distintos pasos que integran esta serie, paso 2,54 y paso 3,96. En ambas gamas se incorporan gran cantidad de conectores hembra y conectores macho porta pins.

Hembras para conector

Terminales hembra UP-MOD Paso 2.54 mm

| Figura | Referencia | Sec. cable mm ² (AWG) | Ø Aislante (mm) | Para macho (mm) | Bronce Pre-Sn 31 | Espesor material (mm) | Cantidad bobina |
|---|----------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
|  | 8704.** | 0,04-0,08 | 0,64-1,27 | 0,63x0,63 | • | 0,22 | 20000 |
| | 8706.** | 0,13-0,32 (26-22) | 0,9-1,55 | | | | |
|  | | | | | | | |

Conexiones paso 2.54 para pin 0.63 x 0.63 mm

Conectores UP-MOD paso 2.54 mm

| Figura | Referencia | Num. Vías | Cotas dimensiones | Para terminal | PC UL94V2 Negro |
|--------|--------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|
| | Portamachos PCB | | | | |
| | 22302** | 2 | 5-7,4-12,5 | | • |
| | 22304** | 4 | 5-12,5-12,5 | | • |
| | 22306** | 6 | 5-17,6-12,5 | | • |
| | 22308** | 8 | 5-22,7-12,5 | | • |
| | 22309** | 9 | 5-25,25-12,5 | | • |
| | 22310** | 10 | 5-27,8-12,5 | | • |
| | 22312** | 12 | 5-32,9-12,5 | | • |
| | 22315** | 15 | 5-40,55-12,5 | | • |
| | 22322** | 22 | 5-58,4-12,5 | | • |
| | Portamachos PCB bandera | | | | |
| | 22342** | 2 | 5-7,4-12,5 | | • |
| | 22344** | 4 | 5-12,5-12,5 | | • |
| | 22346** | 6 | 5-17,5-12,5 | | • |
| | 22348** | 8 | 5-22,7-12,5 | | • |
| | 22349** | 9 | 5-25,25-12,5 | | • |
| | 22350** | 10 | 5-27,8-12,5 | | • |
| | 22352** | 12 | 5-32,9-12,5 | | • |
| | 22355** | 15 | 5-40,55-12,5 | | • |
| | 22362** | 22 | 5-58,4-12,5 | | • |
| | Conector Single line | | | | |
| | 22502** | 2 | 4,1-5,7-13,8 | | • |
| | 22504** | 4 | 4,1-10,6-13,8 | | • |
| | 22506** | 6 | 4,1-15,8-13,8 | | • |
| | 22508** | 8 | 4,1-20,8-13,8 | 8704.31 | • |
| | 22510** | 10 | 4,1-26-13,8 | | • |
| | 22512** | 12 | 4,1-31-13,8 | | • |
| | 22522** | 22 | 4,1-56,5-13,8 | | • |

Conexiones paso 2.54 para pin 0.63 x 0.63 mm

Conectores UP-MOD paso 2.54 mm

| Figura | Referencia | Num. Vías | Cotas dimensiones | Para terminal | PC UL94V2 Negro |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | Conector 2 x X | | | | |
| | 22509** | 8 (4x2) | 6,4-10,7-13,7 | 8704.31 | • |
| | 22516** | 16 (8x2) | 6,4-21-13,7 | | • |
| | 22524** | 24 (12x2) | 6,4-31-13,7 | | • |
| 22544** | 44 (22x2) | 6,4-56,5-13,7 | • | | |
| | Conector 2 x X guiado | | | | |
| | 22402** | 2 | 5-7,3-23,5 | | • |
| | 22404** | 4 | 5-12,5-23,5 | | • |
| | 22408** | 8 (4x2) | 6,9-12,5-23,5 | | • |
| 22416** | 16 (8x2) | 6,9-22,5-23,5 | • | | |

Hembras para conector

Terminales Hembra UP-MOD paso 3.96 mm

| Figura | Referencia | Sec. cable mm ² (AWG) | Ø Aislante (mm) | Para macho (mm) | Bronce Pre-Sn 31 | Espesor material (mm) | Cantidad bobina |
|--------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| | 8708.** | 0,3-0,8 (22-18) | 1,9-2,3 | 0,8x1,6 | • | 0,25 | 6500 |
| | 8708H.** | | | | • | | |
| | 8710.** | 0,5-1 (20-18) | 2-2,8 | | • | | |

Conexiones paso 3.96 para pin 0.8 x 1.6 mm

Conectores UP-MOD paso 3.96 mm

| Figura | Referencia | Num. Vías | Cotas dimensiones | Para terminal | PCFV UL94-VO Verde 14 |
|--------|-----------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------|
| | Portamachos PCB | | | | |
| | 24002.** | 2 | 9,8-5,92-16,5 | | • |
| | 24004.** | 4 | 9,8-13,84-16, | | • |
| | 24006.** | 6 | 9,8-21,76-16, | | • |
| | 24008.** | 8 | 9,8-29,68-16, | | • |
| | 24010.** | 10 | 9,8-37,6-16,5 | | • |
| | 24012.** | 12 | 9,8-45,52-16, | | • |

Conexiones paso 3.96 para pin 0.8 x 1.6 mm

Conectores UP-MOD paso 3.96 mm

| Figura | Referencia | Num. Vías | Cotas dimensiones | Para terminal | PCFV UL94-V0 Verde |
|--------|-------------------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|
| | Portamachos PCB bandera | | | | |
| | 24102** | 2 | 9,8-5,92-16,5 | | • |
| | 24104** | 4 | 9,8-13,84-16, | | • |
| | 24106** | 6 | 9,8-21,76-16, | | • |
| | 24108** | 8 | 9,8-29,68-16, | | • |
| | 24110** | 10 | 9,8-37,6-16,5 | | • |
| | 24112** | 12 | 9,8-45,52-16, | | • |
| | Conector 2 vías | | | | |
| | 23902** | 2 | 9,2-7,8-16,5 | 8708.31 | • |
| | Conector 4 vías | | | | |
| | 23904** | 4 | 9,2-15,7-16,5 | 8708.31 | • |
| | Conector 6 vías | | | | |
| | 23906** | 6 | 9,2-23,7-16,5 | 8708.31 | • |
| | Conector 8 vías | | | | |
| | 23908** | 8 | 9,2-31,7-16,5 | 8708.31 | • |

Conexiones paso 3.96 para pin 0.8 x 1.6 mm

Conectores UP-MOD paso 3.96 mm

| Figura | Referencia | Num. Vías | Cotas dimensiones | Para terminal | PCFV UL94-V0 Verde |
|--------|---|-----------|-------------------|---------------|--------------------|
| | <p>Conector 10 vías</p> <p>23910**</p> | 10 | 9,2-39,5-16,5 | 8708.31 | • |
| | <p>Conector 12 vías</p> <p>23912**</p> | 12 | 9,2-47,5-16,5 | 8708.31 | • |