

Terminals de Seguretat UP-SEK

Els terminals UPSEK són terminals de seguretat basats en el disseny tubular de la zona de contacte.

En aquests terminals, el tetó d'enclavament es troba en una palanca mòvil que al abatir-se permet desconectar amb facilitat la connexió entre el mascle i la femella. Sense actuar sobre la palanca la força d'extracció de la connexió augmenta d'un mode considerable, no poguent-se desconectar a no ser que s'apliqui una alta força d'insercció.

El modo en el que actuem sobre la palanca defineix aquests terminals, com terminals de funcionament manual o terminals per a connector.

En el primer cas, la presió sobre la palanca es fa amb el dit.

En el cas que el terminal sea introduït en un protector o un connector, l'abatiment de la palanca es fa per un element del connector que presionant la palanca al tirar enrera el connector desbloqueja el tetó d'enclavament.

Femelles

Terminals Seguretat Standard

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Per mascle (mm)					Espessor material (mm)	Quantitat bobina	
					00 Llautó	02 Llautó Sn	30 Bronze	32 Bronze Sn			
	Desconnexió manual										
	4713.**	0,5-1 (20-18)	1,8-2,5	4,8x0,5	•	•	•	•	0,35	10000	
	4715.**			4,8x0,8	•	•	•	•			
	4717.**	1-2,5 (18-14)	3-4,3	4,8x0,5	•	•	•	•			
4719.**	4,8x0,8			•	•	•	•				
	Desconnexió amb connector										
	4712.**	0,5-1 (20-18)	1,8-2,5	4,8x0,5	•	•	•	•	0,35	10000	
	4714.**			4,8x0,8	•	•	•	•			
	4716.**	1-2,5 (18-14)	3-4,3	4,8x0,5	•	•	•	•			
4718.**	4,8x0,8			•	•	•	•				

Femelles

Protectors Femelles

Figura	Referència	Num. Vies	Cotes dimensions	Per terminal	PA66V2 Natural	PA66V0 Natural	PA66V0 Negre	NO FLAME Natural	PAV0NF Natural
	24811**	1	4,5-7,2-23	4712.00	•	•	•	•	•

Desconnexió amb connector

Femelles

Terminals Seguretat Standard

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Per mascle (mm)					Espessor material (mm)	Quantitat bobina	
					00 Llautó	02 Llautó Sn	30 Bronze	32 Bronze Sn			
	Desconnexió manual										
	4766.**	0,5-1,25 (20-16)	1,8-4,1	5,2x0,5	•	•	•	•	0,35	10000	
4767.**	5,2x0,8			•	•	•	•				



Femelles

Terminals seguretat estàndard per desconexió manual



Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Per mascle (mm)	L'auto 00	L'auto Sn 02	Bronze 30	Bronze Sn 32	Espessor material (mm)	Quantitat bobina														
	Desconnexió manual				6,3x0,8	<table border="1"> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> </table>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,4	8000
	•	•	•	•																				
	•	•	•	•																				
	•	•	•	•																				
•	•	•	•																					
4730F**	0,2-0,6 (24-20)	1,8-2,5																						
4730.**	0,5-1 (20-18)																							
4732.**	1-2,5 (18-14)	3-4,3																						
4734.**	2,5-5 (14-10)	3,6-5																						

Femelles

Terminal seguretat estàndard. Desconnexió amb conector

Figura	Referència	Sec. cable mm ² (AWG)	Ø Aïllant (mm)	Per mascle (mm)	L'auto	L'auto Sn	Bronze	Bronze Sn	Alpaca	Espessor material (mm)	Quantitat bobina
	4720F**	0,2-0,6 (24-20)	1,8-2,5	6,3x0,8	•	•	•	•	•	0,4	8000
	4720.**	0,5-1 (20-18)			•	•	•	•	•		
	4722.**	1-2,5 (18-14)	•		•	•	•	•	7000		
	4724.**	2,5-5 (14-10)	•		•	•	•	•	6000		

Desconnexió amb conector




Protectors Femelles

Figura	Referència	Num. Vies	Cotes dimensions	Per terminal	PA66V2 Natural	PA66V2 Negre	PA66V0 Natural	PA66V0 Negre	NO FLAME Natural	PAV0NF Natural	PAV0NF Negre
	26312**	1	5-9-25	4720.00	•	•	•	•	•	•	•

Femelles

Connectors

Figura	Referència	Num. Vies	Cotes dimensions	Per terminal	PA66V2 Natural
	26388**	6	9,2-30,5-25,2	4720.00	•

Connector 6 vies